



Nouzová svítidla SONJA


Obj. číslo Název položky V W t (nouz) Funkce Φ (lm) Em Odstín CCT (K) Objímka š (mm) l (mm) v (mm)

Nouzová zářivková svítidla s dočasným provozem

910098000	SONJA 106 DP	230/240 AC	1 x 6	1	Dočasný provoz	100	760	6500	G5	75	245	50
910098010	SONJA 108 DP	230/240 AC	1 x 8	1	Dočasný provoz	160	760	6500	G5	75	320	50

Nouzové svítidlo SONJA je určeno k zajištění osvětlení při výpadku elektrického napětí. Svítidlo je vybaveno dobíjecími bateriemi a elektronickým obvodem, který v případě výpadku napětí automaticky svítidlo zapne. Po úplném vybití baterií a připojení na napětí dojde k opětovnému dobíjení, které trvá 24h. Vanička i kryt svítidla jsou vyrobeny z nerozbitného Polykarbonátu, součástí dodávky jsou dobíjecí baterie, připevňovací prvky (vruty a hmoždinky). Použití: školy, banky, chodby, kanceláře atd.

Doba provozu v nouzovém provozu závisí na míře nabití a stavu baterie. Postupným stárnutím baterie se její kapacita snižuje. V zájmu zachování plné funkčnosti svítidla doporučujeme výměnu baterie jednou za 2 roky. Montáž svítidla se doporučuje svěřit osobě s elektrotechnickou kvalifikací. Při rozebírání svítidla upozorňujeme na nebezpečí úrazu el. proudem i přesto, že je odpojeno od elektrické sítě. Svítidlo je zcela bezpečné pouze po odpojení dobíjecí baterie.



CZ

Zářivková nouzová svítidla SONJA se dodávají v provedení pro přisazenou montáž a pro dočasný provoz. Jsou určena do vnitřních prostor a jsou vybavena dobíjecí NiCD baterií. Pro zkoušku funkčnosti jsou vybavena testovacím tlačítkem. Po úplném vybití baterie trvá nabíjecí cyklus obvykle 24h. Tato svítidla vyžadují napojení na stálé napětí. Ke svítidlu se dodává jeden základní piktogram, ostatní piktogramy jsou dodávány jako příslušenství. Zářivková trubice je součástí dodávky svítidla.

SK

Žiarivkové núdzové svietidlá SONJA sa dodávajú v prevedení pre prisadenú montáž a pre dočasnú prevádzku. Sú určené do vnútorných priestorov a sú vybavené nabíjateľnou NiCD batériou. Pre skúšku funkčnosti sú vybavené testovacím tlačidlom. Po úplnom vybití batérie trvá nabíjací cyklus zvyčajne 24h. Tieto svietidlá vyžadujú napojenie na stále napätie. Ku svietidlu sa dodáva jeden základný piktogram, ostatné piktogramy sú dodávané ako príslušenstvo. Žiarivková trubica je súčasťou dodávky svietidla.

EN

Fluorescent emergency luminaires SONJA are available in surface-mounted version and designed for temporary operation. They are intended for indoor use and are equipped with rechargeable NiCad battery. After a full battery discharge, charge cycle takes usually 24 hours. These luminaires require connection to constant voltage. Luminaire is equipped with one basic pictogram, other pictograms are supplied as accessories. Luminaire is supplied with fluorescent tube.