



Technický list výrobku

Baterie NiCD nouzová

**NiCD baterie 4,8V/900
mAh (CARLA 3h)**

Objednací číslo

909517000

Jednotkový EAN

8595209934512



Obecné informace

Název položky	NiCD baterie 4,8V/900 mAh (CARLA 3h)
Typ/popis výrobku	Baterie pro nouzové svítidlo
Varianta výrobku/model	NiCD
Značka/výrobce	NBB
Stupeň krytí (IP)	IP00
Nominální napětí (V)	4,8 V
Model	NiCD
Specifikace	Block
Specifikace dle IEC	Ostatní
Nominální napětí (V)	8 - 4 V
Suchý článek	Ne
Bateriový svazek	Ano
Počet článků	4

Elektrické údaje

Typ napětí	DC
Napětí baterie	4,8 V

Provozní informace

Typ baterie	NiCD
Kapacita baterie	900 mAh
Provozní poloha	Libovolná
Kapacita baterie	900 µF
Vhodné pro EX aplikace	Ne
Pracovní teplota okolí	-10/+40 °C

Vhodné pro rychlonabíjení	Ano
---------------------------	-----

Trakční baterie	Ne
-----------------	----

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	99x28x20 mm
Způsob balení	1
Šířka	28 mm
Výška	20 mm
Čistá hmotnost výrobku	86 g
Celková délka	99 mm
Délka přívodního kabelu	100 mm
Plastový obal	Ano
Délka	99 mm
Výška včetně kontaktu	28 mm

Ostatní informace

Ostatní specifikace	Ostatní
Uzavřený	Ano

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Upozornění

Tento výrobek se řadí mezi elektrotechnické výrobky, napájené síťovým napětím 230-240V. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby montáž, zapojení případně demontáž prováděla osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Upozorňujeme, že výrobek se smí uvádět do provozu pouze kompletní s originálními kryty, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zejména od připojovací svorkovnice. Výrobek používejte pouze v místech, která jsou pro tento účel vhodná, výrobky, které jsou určeny pouze k vnitřnímu použití nepoužívejte ve venkovním prostředí. Při montáži nebo demontáži nouzového svítidla doporučujeme odpojit přívod elektrického proudu, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte předepsanou polohu při provozu výrobku a způsob jeho připevnění. Výrobek připojujte pouze na jmenovité napětí, případně zatěžujte pouze do maximálního povoleného příkonu. Do svítidla instalujte pouze takové zdroje světla, které jsou pro tento typ svítidla určeny. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na štítku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce.

UPOZORNĚNÍ:

Nouzové svítidlo je pod napětím i po odpojení přívodu elektrického proudu v důsledku svých vlastních nabitých baterií. Proto doporučujeme montáž a demontáž svěřit pouze osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Po použití neodhazujte nouzové svítidlo do smíšeného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použitá svítidla můžete bezplatně odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti. Nouzová svítidla a moduly obsahují dobíjecí baterii. Seznam sběrných míst najdete na stránkách kolektivních systémů [Retela](#) a [Ekolamp](#).

Pokud svítidlo obsahuje baterie

Pokud svítidlo obsahuje dobíjecí vestavěné baterie zajišťující nouzový provoz, poskytujeme na tyto baterie záruku v délce 6 měsíců od data uvedení svítidla do provozu. Tato záruční doba je platná pro B2C i B2B zákazníky.

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.