



Technický list výrobku

Baterie NiCD pro EM4500

NICD baterie 6V/4500mAh (EM4500)

Objednací číslo

909524050

Jednotkový EAN

8595209945983


Obecné informace

Název položky	NICD baterie 6V/4500mAh (EM4500)
Typ/popis výrobku	Nikloadmiová baterie/Pack
Varianta výrobku/model	Pro nouzový modul EM4500
Značka/výrobce	NBB
Stupeň krytí (IP)	IP00
Nominální napětí (V)	6 V
Model	NiCD
Specifikace	Block
Nominální napětí (V)	6 V
Suchý článek	Ne
Bateriový svazek	Ano
Počet článků	5

Elektrické údaje

Typ napětí	DC
Napětí baterie	6 V
Typ napětí	DC

Provozní informace

Typ baterie	NiCD
Kapacita baterie	4500 mAh
Provozní poloha	Libovolná
Kapacita baterie	4500 µF
Vhodné pro EX aplikace	Ne
Pracovní teplota okolí	-10/+40 °C

Vhodné pro rychlonabíjení	Ano
---------------------------	-----

Trakční baterie	Ne
-----------------	----

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	mm
Způsob balení	60 - 1
Šířka	50 mm
Čistá hmotnost výrobku	300 g
Celková délka	135 mm
Délka přívodního kabelu	100 mm
Plastový obal	Ano
Délka	127 mm
Výška/hloubka (mm)	35 mm
Výška včetně kontaktu	50 mm

Ostatní informace

Uzavřený	Ano
----------	-----

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Upozornění

Tento výrobek se řadí mezi elektrotechnické výrobky, napájené síťovým napětím 230-240V. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby montáž, zapojení případně demontáž prováděla osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Upozorňujeme, že výrobek se smí uvádět do provozu pouze kompletní s originálními kryty, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zejména od připojovací svorkovnice. Výrobek používejte pouze v místech, která jsou pro tento účel vhodná, výrobky, které jsou určeny pouze k vnitřnímu použití nepoužívejte ve venkovním prostředí. Při montáži nebo demontáži nouzového svítidla doporučujeme odpojit přívod elektrického proudu, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte předepsanou polohu při provozu výrobku a způsob jeho připevnění. Výrobek připojujte pouze na jmenovité napětí, případně zatěžujte pouze do maximálního povoleného příkonu. Do svítidla instalujte pouze takové zdroje světla, které jsou pro tento typ svítidla určené. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na štítku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce.

UPOZORNĚNÍ:

Nouzové svítidlo je pod napětím i po odpojení přívodu elektrického proudu v důsledku svých vlastních nabitých baterií. Proto doporučujeme montáž a demontáž svěřit pouze osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Po použití neodhazujte nouzové svítidlo do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použitá svítidla můžete bezplatně odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti. Nouzová svítidla a moduly obsahují dobíjecí baterii. Seznam sběrných míst najdete na stránkách kolektivních systémů [Retela](#) a [Ekolamp](#).

Pokud svítidlo obsahuje baterie

Pokud svítidlo obsahuje dobíjecí vestavěné baterie zajišťující nouzový provoz, poskytujeme na tyto baterie záruku v délce 6 měsíců od data uvedení svítidla do provozu. Tato záruční doba je platná pro B2C i B2B zákazníky.

Popis

Baterie NiCD pro nouzová svítidla a nouzový modul EM4500

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.