



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Technický list výrobku

Univerzální nouzový modul

Nouzový modul EM4500 4-80W bez baterie

Objednávacie číslo
909509001

Jednotkový EAN
8595209943101



Všeobecné informácie

nominálne napätie	240 V
Zapojenie	Trvalý provoz
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Název položky	Nouzový modul EM4500 4-80W bez baterie
Typ/popis výrobku	Nouzový modul
Varianta výrobku/model	Vestavný
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Kov
Stupeň krytí (IP)	IP00
Typ svetelného zdroje	Ostatní

prevádzkové informácie

Pracovná teplota okolia	0 - 50 °C
Dobíjecí čas	24 h
Dobíjecí proud	40 mA
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Typ baterie	-
Kontrolka nabíjení	Ano
Kapacita baterie	- mAh
Stálé připojení na napětí	Ano
Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max.	75 °C
Provozní poloha	Libovolná
T.H.D.	<10 %
Zamýšlený způsob použití	Nouzové osvětlení

Elektrické údaje

typ napätia	AC
Nominálny príkon	4 - 80 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC
Napětí baterie	6 V
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	190 V

Fyzické údaje

Šírka	28 mm
Čistá hmotnosť výrobku	164 g
Celková dĺžka	160 mm
Výška / hĺbka (mm)	30 mm
Testovací tlačítko	Ano
Rozměry (mm)	28 x 30 x 160 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	250 g
Rozteč upevňovacích otvorů	150 mm
Způsob testování funkčnosti	Testovací tlačítko

EuP parametry

Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>20000
Jmenovitá životnost	50000 h
Startovací doba	<1 s

Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykcom neživých častí	Ochranným vodičem
Třída izolace	Třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Upozornenie

Tento výrobok sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Upozorňujeme, že výrobok sa smie uvádzať do prevádzky len kompletný s originálnymi krytmi, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, najmä od pripojovacie svorkovnice. Výrobok používajte iba v miestach, ktoré sú pre tento účel vhodná, výrobky, ktoré sú určené len na vnútorné použitie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Pri montáži alebo demontáži núdzového svietidla doporučujeme odpojiť privod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dodržujte predpísanú polohu pri prevádzke výrobku a spôsob jeho pripevnenia. Výrobok pripájajte iba na menovité napätie, prípadne zaťažujte iba do maximálneho povoleného príkonu. Do svietidla inštalujte len také zdroje svetla, ktoré sú pre tento typ svietidla určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na štítku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.

UPOZORNENIE:

Núdzové svietidlo je pod napätím aj po odpojení privodu elektrického prúdu v dôsledku svojich vlastných nabitých batériám. Preto odporúčame montáž a demontáž zveriť iba osobe s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Po použití neodhadzujte núdzové svietidlo do zmesového odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použitá svietidlá môžete bezplatne odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti. Núdzové svietidlá a moduly obsahujú nabíjateľnú batériu. Zoznam zberných miest

nájdete na stránkach kolektívnych systémov RETELA a Ekolamp.

Ak svietidlo obsahuje batérie

Ak svietidlo obsahuje dobíjacie vstavanej batérie zaisťujúce núdzovú prevádzku, poskytujeme na tieto batérie záruku v dĺžke 6 mesiacov od dátumu uvedenia svietidla do prevádzky. Táto záručná doba je platná pre B2C i B2B zákazníkov.

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.