



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

## Technický list výrobku

Žárovka pro světlomet

**R5W 24V 5W BA15s clear  
LIMA**



Objednávacie číslo  
**901220030**

Jednotkový EAN  
**8595209929709**

### Všeobecné informácie

nominálne napätie	<b>24 V</b>
Farba	<b>Bílá</b>
Typ päťice	<b>BA15s</b>
Označenie normy (ECE)	<b>R5W</b>
Nominálne napätie (V)	<b>24 V</b>
Název položky	<b>R5W 24V 5W BA15s clear LIMA</b>
Typ/popis výrobku	<b>Automobilová žárovka</b>
Varianta výrobku/model	<b>čirá</b>
Značka/výrobce	<b>LIMA</b>
Nominální životnost (h)	<b>1500 h</b>
Provozní napětí zdroje	<b>24 - 25 V</b>

### prevádzkové informácie

Vhodné pre železničnú dopravu	<b>Ne</b>
Vhodné pre mopedy	<b>Ne</b>
Vhodné pre motorky	<b>Ne</b>
Vhodné pre bicykle	<b>Ne</b>
Vhodné pre lode	<b>Ne</b>
Vhodné pro hlavní světlometry osobních automobilů	<b>Ne</b>
Vhodné pro hlavní světlometry nákladních automobilů	<b>Ne</b>
Vhodné pro ostatní osvětlení osobních automobilů	<b>Ne</b>
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních automobilů	<b>Ano</b>
Vhodné pro letadla	<b>Ne</b>
Vhodné pro vysokozdvížné vozíky	<b>Ne</b>

### Elektrické údaje

Technológia	Žárovka
Výkon vlákna č.1	5 W
Nominální příkon	5 W
Provozní napětí (V)	24 - 25 V
Nominální proud	0,21 A

### Fyzické údaje

Celková dĺžka	37 mm
priemer	19 mm
Rozměry (mm)	ø19 x 37 mm mm
Způsob balení	krabička 10ks
Hrubá hmotnost výrobku	8 g

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1500 h
Jmenovitá životnost	1500 h

### Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	60 lm
Farebná teplota CCT	2850 K
Počet vláken	1
Svetelný výstup	100 %

### Bezpečnosť

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

### Energetické údaje

Merný výkon	12 lm/W
-------------	---------

### Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.